



一般特定网络阳离子		差模	12分钟。@ 1GHz的
产品型号	2450BM15A0002	衰减 (dB)	18分钟。@ 4800 ~ 5000MHz的
频率 (MHz)	2400 - 2500	-40°C至125°C	20分钟。@ 7200 ~ 7500MHz
阻抗不平衡	50Ω	相比较差异 (-40 ° C至125°C)	180° ± 15
平衡差分	阻抗匹配T.I. CC253X	输入功率	2W最大。
阻抗	CC254X , CC257X , CC853X和CC852X芯片组	线圈接管数量	4,000
插入损耗	最大1.5分贝 (-40 ° C至+ 85°C)	工作温度	-40°C至+ 125°C
插入损耗	1.7分贝最大 (-40°C至+ 125°C)	推荐的存储	5 ~ + 35 ° C , 湿度
回波损耗	(-40 ° C至125°C) 9.5分贝分钟。	条件	45 ~ 75 % RH , 18 MOS 。最大

产品型号说明			
P / N 苏FFI X	包装	体积	后缀 = S 例如。 2450BM15A0002S
	风格	T&R	后缀 = E 例如。 2450BM15A0002E
	端接类型	100 % 锡	后缀 = 无 例如。 2450BM15A0002 (E或S)
	评估板	2450BM15A0002-EBSMA	

机械尺寸		
	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.028 ± 0.004	0.70 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
c	0.012 +.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
p	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05



终端CON组fi guration	
号	功能
1	非平衡端口
2	GND
3	平衡端口
4	平衡端口
5	GND
6	GND



安装注意事项

安装这些设备用棕色标志朝上。单位：mm

* 线的宽度应被设计成提供50 Ω阻抗匹配特性。

阻焊
土地

●

通孔 (0.3)

T.I.芯片组

约翰森科技公司保留对设计更改，恕不另行通知。
所有的销售都受到约翰森技术公司的条款和条件。