

8 路循迹模块寻迹寻线模块

尺寸：66*16mm

参数：

供电电压：3.3-5V

输出信号模拟量、通电后常态为高电平

输出变化：通电后、用避障无遮挡传感器、根据避障物的距离、D1-D8 的电压值会减少、变化范围在 1V 内对应位置：D1-D8 从左到右对应 8 个传感器固定

孔：3mm

固定孔：3mm

电压：3.3V-5V

PCB 尺寸：16*66mm